

Nicht enthaltene Zubehör

Anzahl	Bezeichnung	Artikel-Nr.		
1x	Beschlagsatz Düsseldorf Der Beschlagsatz enthält alle notwendigen Kleinteile zum Ausschmücken des Modells; u.a. Lüfter, Niedergänge, Schleppgeschirr, Rettungsringe, Lampen, Metallanker, Relingstützen, Signalhorn.	ro1101		
1x	Sonderfunktionssatz Düsseldorf Im Sonderfunktionssatz sind alle Teile zusammengefasst, die gebraucht werden, um die in den Bauplänen gezeigten Sonderfunktionen einbauen zu können. Es sind u.a. folgende Funktionen mit diesen Teilen möglich: Proportionales Horizontal- und Vertikal-Schwenken der Monitore; Löschpumpe aktivieren; Bewegen des Bootskrans; Beleuchten aller an Bord befindlichen Lampen.	ro1103		
Geeignete Fernsteuerung		Artikel-Nr.		
1x	Fernsteuerungsset F-14 4/8/1 40 MHz bestehend aus ausbaufähigen 4 Kanal Sender, 8 Kanal Empfänger, 1 Servo und Zubehör	roF4008		
1x	Senderakku für Sender F14	ro4567 oder ro4574		
oder				
1x	Fernsteuerungsset F-14 4/8/1 2,4 GHz bestehend aus ausbaufähigen 4 Kanal Sender, Senderakku, 8 Kanal Empfänger, 1 Servo und Zubehör	roF4024		
Nur Fahrbetrieb				
		Stüchl-Nr.	Artikel-Nr. Bemerkung/Verwendung	
2x	Getriebemotor Max Gear 2,5:1	18f	42275	
2x	Entstörsatz für Elektromotoren	21	42128	
2x	Wellenkupplung	18e	rb106-65	
1x	Ruderservo	26	79059	
2x	Fahrakku, 6 V 12 Ah	282	667263	in Reihe schalten
1x	Fahrtregler WP860 Dual	283	67052	
1x	Empfänger	284		im RC-Set
1x	Litze 2x 1,5 mm ²	163	67537	Akku, Motor, Pumpe
1x	Motoranschluss Stecker+Buchse rund	---	67521	Antriebsmotor
1x	Stecker/Buchse Faston 6,3 mm isoliert	---	ro4039	Akku, Pumpe
1x	Tam. Steckverbindung 2-Pol Buchse/Stecker 2 Paar	---	67513	Akku, Motor+Pumpe
Zusätzlich für die Sonderfunktionen				
1x	Powerpack	285	---	Empfängerversorgung
1x	Schalterkabel mit Ladebuchse	286	79112	oder aus RC Set
1x	V-Kabel	---	79114	je nach Empfänger
1-2x	Akku 6V 1,3 Ah für Sonderfunktionen	289	667251	parallel schalten
1x	Multi-Switch 16 Modul		ro8084	in Sender einbauen
1x	Multi-Switch 16 Decoder	296	ro8369	ins Modell einbauen
2x	Proportionalkanal linear		roF1601	Löschmonitor drehen
1x	Schaltkanal		roF1600	Blaulicht
3x	Kleinstgetriebemotor	95, 185, 244	42206	400:1
2x	Kleinstgetriebemotor	178, 239	42207	1000:1
1x	Pumpe 12 V	29	65150	
1x	Entstörsatz	31	42128	für Pumpe
1x	Servo 4503C WP Löschmonitor A heben	121	79054	Alternativ 1x
1x	Servo 4503C WP Löschmonitor A drehen	126	79054	aus RC-Set
1x	Servo 4503C WP Löschmonitor B+C heben	134	79054	
1x	Servo 4503C WP Löschmonitor B+C drehen	137	79054	

Anzahl	Bezeichnung	Stüchl.-Nr.	Artikel-Nr.	Bemerkung/Verwendung
1x	Blitzermodule oder Blinkmodule	166	ro8302 o. ro8220	fürs Blaulicht
3x	Transistor Umpolmodule	293	ro8249	Kran u. Ankerwinde
1x	Relais-Modul	294	ro8442	Pumpe an/aus
1x	Litze 2x 0,25 mm ²	163	67534	Kleinstgetriebemot.
1x	Litze 2 x 0,07 mm ²	163	ro4035	Birnchen
1x	Tam. Steckverbindung 2-Pol Buchse/Stecker 2 Satz	---	67513	Akku, Motor+Pumpe
4x	BEC-Buchse mit Kabel (female) (2 Stück)	---	67522	
2x	BEC-Stecker mit Kabel (male) (2 Stück)	---	67523	
5x	Servokabel	305		Für Multi-Switch Decoder
4x	Servokabelverlängerungen für Servos Löschmonitore evtl. Stecker/Buchsen mehrpolig, Schrumpfschlauch, doppelseitiges Klebeband, Ladegerät für Senderakku, Bleiakkus und ggf. Powerpack und mit passendem Ladekabel.			Länge nach Bedarf

Geeignete Klebstoffe

Klebstoffart	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.
Zweikomponentenkleber	DELUXE Fusion Acrylit od. UHU Acrylit	ABS, Metall	44015 od. 48315
Einkomponentenkleber	DELUXE Rokat Rapid	universell verwendbar	44051
	UHU hart	Holz/Holz	
	DELUXE RC Modeller Kraftkleber	Holz, Fensterscheiben	44035
Spachtel	DELUXE Perfect Plastic Putty	Kunststoff	44089
Fett	ROMARIN Wellenfett GLS	Stevenrohr und Lager	ro5557

Farbgebung

Folgende Farbtöne finden beim Modell der Düsseldorf Verwendung:

- Feuerrot - RAL 3000 glänzend (Aufbauten, Rumpf über Wasserlinie)
- Tiefschwarz - RAL 9005 glänzend oder seidenmatt (Kleinteile, Rumpf unter Wasserlinie)
- Verkehrsgrau - RAL 7042 matt (Deck)
- Reinweiß - RAL 9010 matt (Reling, Kleinteile wie Radar, Lampengehäuse usw.)
- Verkehrsgrün - RAL 6024 glänzend (für Winkelblech der Steuerbord-Positionslampe)

Holzteile zuerst mit Porenfüller und dann mit farblosem Klarlack lackieren (mehrere Schichten).

Geeignete Farben aus dem Krick Sortiment

Ghiant Sprühlacke RC Colour 400 ml *) Lösungsmittelhaltig	Artikel-Nr.
Grundierung	320100
Rot glanz	320023
Schwarz glanz	321071

*) Auch in 150 ml erhältlich.

Billing Boats Acryl Streichfarben 22 ml	Artikel-Nr.
Dark Ad Grau	BCA033
Weiß matt	BCA014
Mittelgrün matt	BCA033

Weitere Farben finden Sie im Krick Hauptkatalog. Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen und Fehler!